ESSANI®
Lighting & Technology

TRANSFORMADOR ESTANQUE H 36W

ESTANQUE H LED Driver 36W

Modelo/model: ET2.V1-2436

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.
1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely insulated from the mains.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. Loses warranty right in case of arbitrary modifications (includes modifications to the cables).
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO *OPERATING VOLTAGE*	100-240V AC 50/60 Hz
TENSÃO DE SAÍDA *OUTPUT VOLTAGE*	DC 24V/ 1,5A
POTÊNCIA *POWER*	36W
DIMENSÕES *SIZE*	202mmX37mmX22mm
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO *WORK TEMPERATURE*	45°C
INDICE DE PROTEÇÃO *IP RATING*	IP67
PF	>0.95




IP67 | 100 -240 v AC | DC 24v

Dimensões
Size



Exemplo de Instalação
Example of Installation



DESIGNED IN PORTUGAL